

SVĚTLO SPECTRAVISION - Návod k montáži a použití

Technické specifikace:

Standardní napájecí napětí: 12 V stříd.

Standardní příkon: PLS400 – 35 W / PLS 700 – 50 W

Životnost: 100 000 hodin

16 programů s možností synchronizace

Montáž:

Toto světlo je možno montovat ve většině výklenků PAR 56. Viz výkres na poslední straně, kde je uvedeno více podrobností.

Návod k použití:

Světlo SPECTRAVISION je elektronicky řízené vysoce technologicky vyspělé světlo fungující na principu LED ve třech barvách: červené, zelené a modré. Tyto tři základní světla mohou svou kombinací vytvořit mnoho jiných barevných odstínů a vytvořit tak dokonalou atmosféru v bazénu. Kterýkoliv ze 16 programovatelných efektů je možno navolit hlavním vypínačem bazénových světel. Světlo může být používáno pouze pod vodou.

16 programů lamp LED RGB

1. Bělavá:	jedná smíšená barva
2. Červená	jedna červená barva
3. Zelená	jedna zelená barva
4. Modrá	jedna modrá barva
5. Zelenomodrá	pevná barva zelenomodrá
6. Zelenočervená	pevná barva zelenočervená
7. Modročervená	pevná barva modročervená
8. Večerní moře	pomalá animace červenomodrá
9. Večerní řeka	pomalá animace červenozelená
10. Riviéra	pomalá animace zelenomodrá
11. Náhodná volba pevná	náhodná barva, liší se u každé lampy
12. Náhodná volba měnící se	náhodná barva, liší se u každé lampy, pomalá animace
13. Řeka barev	program 12, následuje program 15
14. Disco	rychlá animace
15. Čtyři roční období	pomalá animace v červené/zelené/fialové
16. party	rychlá animace

1. Všechna světla SPECTRAVISION by měla být montována na stejný transformátor a stejný vypínač.
2. Spuštění: Aby bylo možno dosáhnout synchronizace při montáži několika světel na stejné napájecí vedení, postupujte následovně:
 - a) Přesvědčete se, že každé světlo je namontováno správně a na stejném kruhu.
 - b) Zapněte světla na více než 10 sekund
 - c) Vypněte světla a počkejte více než 5 sekund a znovu je zapněte. Nefungují-li světla se stejným efektem, odpojte je na více než 4 sekundy. Tento postup opakujte až do dosažení úplné synchronizace.
3. Po zapnutí světel na více než 15 sekund se aktuální program uloží do paměti.

Záruka na tento výrobek nebude platná, pokud nebyly správně dodrženy pokyny návodu k použití. Záruka neplatí, pokud použijete světla mimo vodu.